รายการประกอบแบบทั่วไปงานวิศวกรรมไฟฟ้า

หมวด. รายละเอียดข้อกำหนดทั่วไป

1. ขอบเขตของงาน ผู้รับจ้างงานไฟฟ้าจะต้องจัดหาและติดตั้งในการต่อ
1.1 ผู้รับจ้างไฟฟ้าจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่อลงดิน แรงงานและการใช้เครื่องมือต่างๆ ตลอดจนการทดสอบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งระบบสื่อสาร ที่ปรากฏในแบบแปลน ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมิได้แสดงไว้ แต่จำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อให้งานระบบต่างๆ เหล่านั้นสามารถใช้งานได้ตามหลักวิชาการ และ มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้า และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.
1.2 ผู้รับจ้างต้องติดต่อการไฟฟ้า เพื่อให้มาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและ/หรือแรงต่ำ และ/หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการตรวจสอบ การใช้งานระบบแรงสูงและอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ให้ได้งานตามความประสงค์ของผู้รับจ้าง โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดและ ค่าตรวจสอบต่างๆ ให้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระให้กับการไฟฟ้า ตามหลักฐานการจ่ายการไฟฟ้า เท่านั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับการไฟฟ้า ในขอบเขตผู้รับจ้าง
1.3 หากในแบบมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างระบบไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบติดตั้งสายร้อยสาย และ สายไฟฟ้าจากแผงควบคุมไฟฟ้าหรือตู้แผงจ่ายไฟฟ้า เปลี่ยงตำแหน่งของไฟซ์ เครื่องปรับอากาศหรือแผงควบคุมระบบงานเครื่องกล และ แผงควบคุมระบบสุขาภิบาล.

2. แบบแปลน
ตำแหน่งที่ติดตั้งของโคมไฟฟ้าแสงสว่าง, ปลั๊ก,แผงสวิทช์ และอุปกรณ์ระบบต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบแปลนเป็นเพียงตำแหน่งโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย เมื่อได้พิจารณาสภาพปัญหาและลักษณะโครงสร้างของอาคาร เมื่อใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ตามตำแหน่งที่ใช้งานจริง หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ผู้รับจ้างจะต้องขอเปลี่ยนใช้งานได้

3. วัสดุและอุปกรณ์
วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุในแบบแปลน และรายละเอียดจะต้องเป็นของใหม่ไม่ชุบมือสองหรือผ่านการใช้งานมาก่อน โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดตัวอย่างของวัสดุ และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการติดตั้ง ในกรณีที่วัสดุและอุปกรณ์ไม่สามารถนำตัวอย่างมาให้พิจารณาได้ ให้นำแบบรายการผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะที่ผู้รับจ้างเสนอมาเพื่อขออนุมัติก่อนทำการติดตั้ง หากผู้รับจ้างทำการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ประเภทที่ยังไม่ได้รับการเห็นชอบ หรือผิดไปจากตัวอย่าง หรือผิดไปจากแบบของผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรื้อถอนออกเมื่อทำการติดตั้งใหม่ ตามแต่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรโดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องผู้รับจ้างทั้งหมด

4. SHOP DRAWING
ให้ผู้รับจ้างส่ง SHOP DRAWING ในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เสนอวิศวกรที่ปรึกษาอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ในกรณีที่ SHOP DRAWING ไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องส่ง SHOP DRAWING ใหม่

5. มาตรฐานและกฎข้อบังคับในการติดตั้ง
5.1 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานจะต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพดีและเป็นแบบมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ต้องได้มาตรฐาน ดังนี้
- ข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
- มาตรฐานการพลังงานแห่งชาติ
- มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย "เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า"
- กฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 2532
- ANSI. (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE)
- ASTM. (AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIAL)
- BS. (BRITISH STANDARD)
- DIN. (DEUTSHE INDUSTRIENORMEN)
- IEC. (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)
- JIS. (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD)
- NEC. (NATIONAL ELECTRICAL CODE)
- NEMA. (NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION)
- NESC. (NATIONAL ELECTRICAL SAFETY CODE)
- NEPA. (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION)
- MEA. (METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY)
- PEA. (PROVINCAIAL ELECTRICITY AUTHORITY)
- UL. (UNDERWRITERS LABORATORIES) INC.)
- VDE. (VERAND DEUTSCHER ELECTROTECHNIKER)

5.2 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อประกอบอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามข้อ 5.1 MEA และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

6. วิศวกรไฟฟ้า
ผู้รับจ้างไฟฟ้าจะต้องมี และ เสนอชื่อวิศวกรไฟฟ้า สถาปนิกกำกับ หรือหลักฐานให้ผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม และ ปฏิบัติงานไปจนแล้วเสร็จ ตามแบบแปลน และ วิศวกรจะต้องประจำที่หน่วยงานตลอดเวลาติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ.

7. ASBUILT DRAWING
หลังการติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทำการจัดส่งแบบการติดตั้งจริงโดยเขียนในกระดาษไขลอกแบบ และมาตราส่วนของผู้ออกแบบ และจดบันทึกเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในการก่อสร้างมาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนทำการตรวจรับงาน.

8. การทดสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบต่างๆ
หลังการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ทั้งนี้การทดสอบจะต้องกระทำตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือทำงานไม่เหมาะสมมีผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นใหม่ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบทั้งสิ้น.

9. การรับประกัน
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันอุปกรณ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนคุณภาพของการติดตั้งระบบต่างๆ เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงาน ในระหว่างการรับประกันหากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือทำงานไม่เหมาะสมผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นใหม่ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น.

10. ป้ายชื่อ
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายชื่อติดที่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ งานประกอบด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน, ตารางการใช้งาน, เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้.

11. หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและเสนอต้นฉบับคู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการบำรุงรักษาเกี่ยวกับไฟฟ้า, ตารางการ ใช้งาน, เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษโดยแบ่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนวันส่งมอบงาน.

หมวด. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

1. มาตรฐานที่ใช้
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นระบบ Presignal Non-Code System,2-Wire Loop with End of Line Resistance อุปกรณ์ที่ใช้ทุกชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ National Fire Protection Association ของสหรัฐอเมริกา หรือ Japanese Fire Service Law ของญี่ปุ่น หรือข้อกำหนดของสถาบันอื่นที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ รวมทั้งการติดตั้งต้องเป็นไปตามกฎของสถาบันดังกล่าว ระเบียบของการไฟฟ้าที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ รวมทั้งการติดตั้งต้องเป็นไปตามกฎของสถาบันดังกล่าว การติดตั้งไฟฟ้า และ NEC

2. การทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
เมื่อ Detector ชนิดใดชนิดหนึ่งในระบบ Signal Initiating Devices ของสัญญาณในข้อ Fire Alarm Control Panel (FCP) และ Remote Fire Annunciator ซึ่ง FCP จะตรวจสอบสัญญาณที่ส่งมาจากอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ชนิดต่างๆ ว่าเป็นสัญญาณจริงหรือไม่ โดยจะพบว่า เวลาไม่ 10 วินาที ถ้าเป็น Thermal Detector และ 30 วินาที ถ้าเป็น Smoke Detector เกินกว่าเวลาที่กำหนดนี้ FCP จะสั่งให้ Zone Lamp และ FCP จะแสดงเป็น ว. แสดงให้ทราบว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโซนนั้นๆ และสั่งให้ Audible Alarm Devices ที่ FCP,Remote Fire annunciator, ในพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้จะดังขึ้น ส่วนโซนอื่นๆ จะยังไม่ดังอยู่ ในกรณีที่ไม่สามารถตัดสินเพลิงไหม้ได้ ผู้ควบคุมอาคารสามารถจะเปิด SW. ที่ FCP ให้ Audible Alarm Devices ดังขึ้นพร้อมกันได้

3. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
- Fire Alarm Control Panel (FCP)
- Remote Fire Annunciator
- Signal Initiating Devices
- Audible Alarm Devices

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่นำมาใช้ในที่ทุกชนิดจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยนำการใช้งานมาก่อน

4. Fire Alarm Control Panel ตามจำนวนโซนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ ไฟแสดงสถานะและการทำงานของระบบอย่างน้อยดังนี้
- Fire Alarm Lamp แสดงสถานะการแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- Zone Lamp และโซนที่เกิดเพลิงไหม้
- Switch Position Warning Lamp แสดงตำแหน่งสวิทช์ควบคุมผิดตำแหน่ง
- Heat and Smoke Accumulation Time Lamp
- Telephone Lamp
- AC Power on Lamp

นอกจากนั้นต้องมีสวิทช์ควบคุมการทำงานของระบบ ประกอบด้วย
- Main Audible Signal Silencing Sw.
- Local Audible Signal Silencing Sw.
- All Local Audible Signal Operating Sw.
- Alarm Reset Sw.
- Alarm Test Sw.
- Aux. Power Test Sw.
- Annunciator Call Sw.

Fire Alarm Control Panel ที่ใช้มี Portable Telephone สำหรับโทรศัพท์ Manual Alarm Box และ Remote Fire Annunciator หรือสวิทช์ที่ Battery ที่ระบบใช้ แรงดัน 24V ที่ใช้เป็น Emergency Source ในกรณี AC Power Failure ระดับที่ใช้ มี Voltmeter แสดงไว้ 24 VDC ที่ระบบใช้ Control และสามารถโหลดกับ Battery ได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย Aux.Test Sw.

5. REMOTE FIRE ANNUNCIATOR เป็นแผงที่ทำหน้าที่เหมือน Fire Alarm Control Panel ทุกประการ ทำงานสัมพันธ์กับ Fire Alarm Control Panel ได้ตลอดเวลาในกรณีที่ Fire Alarm Control Panel

6. SIGNAL INITIATING DEVICE ที่ใช้ในสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในแบบ ดังนี้
- SMOKE DETECTOR ที่ใช้สำหรับตรวจจับควันที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะเป็น Photoelectric มี Response Lamp สำหรับแสดงสถานะเมื่อ Detector ทำงาน ใช้กับแรงดันไฟฟ้าตรง 18-30 VDC ในขณะที่ Detector ทำงาน ใช้กระแสไฟฟ้าตรงไม่เกิน 100 mA ในขณะที่ไม่ทำงานประมาณ 150 ไมครอแอมป์ ที่ความสูงไม่เกิน 4 เมตร
- HEAT DETECTOR ชนิด Rate of Rese Temperature ใช้สำหรับตรวจจับความร้อนที่เกิดขึ้นในขณะเพลิงไหม้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 องศาเซนติเกรด ต่อนาที มี Response Lamp สำหรับแสดงสถานะเมื่อ Detector ทำงาน ใช้กับแรงดันไฟฟ้าตรง 18-30 VDC ในขณะที่ Detector ทำงาน ใช้กระแสไฟฟ้าตรงไม่เกิน 70 ไมครอแอมป์ ที่ความสูงไม่เกิน 4 เมตร
- HEAT DETECTOR ชนิด Fixed Temperature ใช้สำหรับตรวจจับความร้อนที่เกิดขึ้นในขณะเพลิงไหม้ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซนติเกรด มี Response Lamp สำหรับแสดงสถานะเมื่อ Detector ทำงาน ใช้กับแรงดันไฟฟ้าตรง 18-30 VDC ในขณะที่ Detector ทำงาน ใช้กระแสไฟฟ้าตรงไม่เกิน 60 ไมครอแอมป์ ที่ความสูงไม่เกิน 4 เมตร
- MANUAL ALARM BOX ชนิด Break Glass and Push Button สำหรับกดสัญญาณ "Fire Alarm" ใช้กับแรงดันไฟฟ้าตรง มี Response Lamp และ Telephone Jack สำหรับโทรศัพท์ Fire Alarm Control Panel

7. AUDIBLE ALARM DEVICE เป็นกระดิ่ง (Bell) ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว ชนิด Motor Driven ตัวกระดิ่งทำด้วย Die Cast Alloy ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าตรง 24 V.DC.ให้เสียงดังไม่น้อยกว่า 85 db ที่ระยะ 1 เมตร

8. TELEPHONE SET เป็นชนิด Portable ใช้โทรศัพท์เสียบ Jack ที่ Alarm Box,Fire Alarm Control Panel หรือ Remote Fire Annunciator ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดหามาติดตั้ง

9. การติดตั้ง
การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปตามข้อแนะนำของผู้ผลิต สายไฟที่ใช้ในการ Signal Initiating Devices ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ตร.มม. และสาย Audible Alarm Devices ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม.หรือตามที่กำหนดให้ในแบบ

หมวด. ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าตามที่กำหนดไว้ในแบบ โดยให้ยึดหลักการของระบบฟาราเดย์เป็นหลัก ดังนี้

1. ความต้องการทั่วไป
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ที่มีการป้องกันไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าจะต้องเป็นระบบที่สามารถรับประกันได้ว่าเมื่อเกิดฟ้าผ่าแล้วกระแสฟ้าผ่าจะถูกดึงลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่เดินอยู่บริเวณนั้นๆ ทั้งสิ้น

1.1 ส่วนประกอบ
1.1.1 ตัวรับฟ้า (AIR TERMINAL) เป็นชนิดที่สร้างจาก Free Electrons and Photo-Ionization ซึ่งมาในรูปของหัวฉีดน้ำ ชนิด Free Electrons and Photo-Ionization จะเป็นหัวฉีดน้ำที่ใช้น้ำ และหัวฉีดน้ำจะต้องมีคุณสมบัติ Collection Voltage ที่ระบุไว้ในแบบ ซึ่งจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า [illegible] และสามารถรวบรวม Electric Field ได้ [illegible] Protection Angle ไม่น้อยกว่า [illegible] ตามที่ระบุไว้ในแบบ
1.1.2 เสา มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ขนาดของเสาจะต้องทำด้วยวัสดุที่เป็นฉนวน ไม่นำไฟฟ้า มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1.15 เมตร
1.1.3 สายนำลงดิน (DOWN CONDUCTOR) เป็นชนิดที่มีตัวนำ 3 ชั้น (Triax conductor) เพื่อป้องกันการเกิด Side Flash ชั้นที่เป็น Main Conductor ต้องมีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 50 ตร.มิ.ม. ฉนวนระหว่างตัวนำแต่ละชั้นต้องสามารถทนต่อแรงดัน Impulse ได้ไม่น้อยกว่า 250 KV. สายนำลงดินต้องเป็นเส้นเดียวกันตลอดไม่มี รอยต่อใดๆ
1.1.4 Lightning Event Counter [illegible] ให้ใช้ชนิด [illegible] ที่ใช้ [illegible] Copper wire หรือ Copper Tube [illegible] Copper Clad Steel Earth Rod ขนาด Dia. [illegible] ที่ใช้ต่อสายดินกับ Earth-Rod ต้องใช้ Copper Clamp ที่ทำด้วยทองแดง [illegible] ที่ earth-Rod ต้องมีค่าไม่เกิน [illegible] ตามที่กำหนดในแบบ

1.2 การติดตั้ง
[illegible] ต้องมีการต่อลงดินของอาคาร ซึ่งจะสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร สายนำลงดินต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบ ข้อต่อสายต้องมีความต้านทานไม่เกิน 0.5 เมตร Lightning Event counter ต้องติดตั้งใน Hand-Hole หรือ Test.Box ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกในการเข้าไปตรวจสอบได้โดยสะดวก

กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข		แบบ	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง
ฝ่ายอำนวยการ	ชำนาญการ ชำนาญการ		
ฝ่ายวางผังฯ	ทน.ฝ่ายวางผังฯ	แบบแบบ	รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า
ฝ่ายสถาปัตยกรรม	ทน.ฝ่ายสถาปัตยกรรม วิรัตน์ โพธะวลี		
ฝ่ายบัณฑนากร	ทน.ฝ่ายบัณฑนากร พิชัย อิสริยนิตา	แบบเลขที่	9073
ฝ่ายวิศวกรรม	วิศวกรไฟฟ้า สรวุธ งามผ่องวิไล ชำนาญการ ทน.งานวิศวกรรม วุฒิพร อิมระชันทร์ ทน.ฝ่าย สถิรงค์ อนุยาวดี		
ฝ่ายสาธารณูปการ	วิศวกรไฟฟ้า ทน.งานวิศวกรรมไฟฟ้า ณรงค์ จันทร์บวล วิศวกรเครื่องกล ทน.งานวิศวกรรมเครื่องกล สุริทย์ ไกลินทร์ วิศวกรสุขาภิบาล ทน.งานวิศวกรรมสุขาภิบาล วัฒนา อนุบรรพ์ ทน.ฝ่าย กัญจนวิภา ลภาบดินทร์	แผ่นที่ EE.01/11 จำนวน 73	แก้ไขแบบ 1ใหม่ 2ใหม่ วันที่ 4 ก.ย. 2539
		ผู้อำนวยการกอง	สถิรงค์ กรีฑาดุดานนท์